


AMPLIFICADORES DE BANDA ANCHA

NBS serie 700

Amplifica, ecualiza y combina las señales analógicas o digitales de radio y televisión en instalaciones de tamaño medio.

CARACTERÍSTICAS

- Amplificadores banda ancha de media potencia serie NBS 700.
- En cada entrada de UHF hay un interruptor para seleccionar la alimentación de los previos de mástil: 0, 12 ó 24V. Potencia de salida ajustable de -3 a 0 dB.
- El modelo NBS-795 dispone de alimentación para la LNB, con un interruptor se puede elegir una de las 5 diferentes posibilidades: 0, 13V, 13V/22kHz, 18V y 18V/22kHz. Muy baja figura de ruido.
- Atenuadores de entrada inter-etapas.
- Alimentación mediante fuente conmutada.
- Montaje interior y fijación mural.



MODELO	NBS-701-C48	NBS-704-C48	NBS-795-C48
Referencia	3535	3536	3537
Entradas	1	3 VHF - 2xUHF	4 VHF - 2xUHF - FI SAT
Banda de frecuencias MHz	47-694	VHF: 88-240 2xUHF: 470-694	VHF: 88-240 2xUHF: 470-694 FI-SAT: 950-2400
Ganancia dB	35	VHF: 22 2xUHF: 35	VHF: 22 2xUHF: 35 FI-SAT: * 28-35
Regulación ganancia dB	0 - 15	0 - 15	0 - 15
Regulación de pendiente dB	0 - 12 	-	-
Ondulación en banda dB	±2	VHF: ±2 2xUHF: ±2	VHF: ±2 2xUHF: ±2 FI-SAT: ±2
Salidas dB	1	1	1
Test de salida dB		-30	
Nivel de salida dBμV	** 115	VHF: ** 115 2xUHF: ** 115	VHF: ** 115 2xUHF: ** 115 FI-SAT: *** 120
Figura de ruido dB	6	VHF: 7 2xUHF: 7	VHF: 7 2xUHF: 7 FI-SAT: 9
Pérdidas retor entrad/sal dB	10	10	VHF-2xUHF: 10 FI-SAT: 8
Tensión/corriente preamplificación mástil	12-24V 100mA	2xUHF: 12-24V 100 mA	2xUHF: 0-12-24 V · 100 mA FI SAT: 0-13-18V · 100 mA LNB: 0-22 kHz
Alimentación (+10% -15%) VAC	110-240		
Consumo W	5	7	12
Consumo mm	210 x 140 x 50		
Peso gr	554	564	594

* SAT Ganancia 28dB@950MHz, 35dB@2400MHz ** (DIN-45004B IMD -60 dB) *** (EN 50083-3 IMD -35 dB)