AMPLIFICATEURS MULTIBANDES

AMPLIFICATEUR MULTIBANDE MINI

Série AM

Amplificateur multibande auto-alimenté pour l'intérieur des habitations, compatible LTE.



APPLICATION

Convient aux installations individuelles ou de petite/moyenne taille dans lesquelles on souhaite amplifier les signaux provenant de différentes entrées d'antenne, en obtenant le meilleur filtrage et la meilleure amplification pour chacune d'entre elles.

CARACTÉRISTIQUES

- Circuit RF logé dans un boîtier métallique qui lui confère un niveau de blindage CE.
- Sa petite taille minimise l'impact visuel et facilite son installation
- Réglage indépendant du gain sur chaque entrée VHF et UHF.
- Modèles compatibles LTE.

Alimentation	V	195 ÷ 265
Consommation	W	2,2
Température de fonctionnement	°C	0 ÷ 50

MODÈLE		AM 221		AM 321			AM 331		
Référence		35385		35386			35387		
Nombre d'entrées		2		3			3		
Bandes	MHz	BIII/DAB 174÷ 230	UHF 470 ÷ 694	BIII/DAB 174÷ 230	UHF 470 ÷ 694	UHF 470 ÷ 694	FM 88÷108	BIII/DAB 174÷ 230	UHF 470 ÷ 694
Gain	dB	30	38	30	35		30		35
Réglage du gain	dB	20	15	20	15	15	20	15	15
Facteur de bruit	dB	3		3	6		7	3	
Niveau de sortie DIN B/60 dB Niveau de sortie pour 6 MUX BIII/UHF	dBµV	108 106							
Impédance	Ohm	75							
Dimensions de l'emballage	mm	125 x 100 x 40							
Poids	kg	0,23							