AMPLIFICATEUR POUR MÂT

Série MASTIO AML 900

Amplificateur de bande pour mât spécialement conçu pour la réception de signaux TNT avec une qualité optimale.



APPLICATION

Idéal pour la distribution du signal TV / FM dans des systèmes individuels ou de petites installations.

CARACTÉRISTIQUES

- Taille réduite.
- Boîtier en zamak 100 % blindé offrant une excellente immunité contre les interférences.
- Protégé contre les signaux LTE.

MODÈLE		AML 910 L D2	AML 910 DC D2	AML 920 L D2		AML 920 DC D2		AML 930 DC D2			AML 932 DC D2		
Référence		36961	36962	36963		36964		36965			36966		
Nombre d'entrées		1	1	2		2		3			3		
Bandes		UHF 470÷694	UHF 470÷694	BIII 174÷230	UHF 470÷694	BIII 174÷230	UHF 470÷694	BIII 174÷230	UHF 470÷694	UHF 470÷694	FM 88÷108	UHF 470÷694	UHF 470÷694
Gain	dB	25	35	20	25	30	35	25	35	35	25	35	35
Régulation de gain	dB	15											
Niveau de sortie	dBµV	108											
Impédance entrée/sortie	Ω	75											
Facteur de bruit	dB	3	3	4		3		4	5	5	4	5	5
Consommation	mA	60	80	60		80		80					
Intensité	mA	-	45	-		-	45	-	45	45	-	45	45
Alimentation	Vcc	24 ± 10 %											
Dimensions de l'emballage	mm	89 x 97 x 45											
Poids	kg	0,2											

KIT D'AMPLIFICATEUR DE MÂT ET D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Référence	Modèle	Composition
36955	AML 910 L D2 K	Kit d'amplificateur de mât et alimentation FA 242 (24 V, 150 mA). Une entrée UHF, gain de 25 dB, niveau de sortie de 108 dB.
36956	AML 910 DC D2 K	Kit amplificateur de mât et alimentation FA 242 (24 V, 150 mA). Une entrée UHF, gain de 35 dB, niveau de sortie de 108 dB.
36958	AML 920 DC D2 K	Kit amplificateur de mât et alimentation FA 242 (24 V, 150 mA). Deux entrées, BIII ; UHF, 30 ; 35 dB de gain, 108 dB de niveau de sortie.
36959	AML 910 L D2 K	Kit amplificateur de mât et alimentation FA 242 (24 V, 150 mA). Deux entrées, BIII ; UHF, gain de 25 ; 25 dB, niveau de sortie de 108 dB.
36959	AML 930 DC D2 K	Kit amplificateur de mât et alimentation FA 242 (24 V, 150 mA). Trois entrées, BIII, UHF 1, UHF 2, gain de 35 dB, niveau de sortie de 108 dB.
36967	AML 932 DC D2 K	Kit amplificateur de mât et alimentation FA 242 (24 V, 150 mA). Trois entrées, FM, UHF 1, UHF 2, gain de 35 dB, niveau de sortie de 108 dB.