

# Prises de la série ARTU

# Série ARTU









## CARACTÉRISTIQUES

- Prise de raccordement pour montage en cascade
- Fixation rapide du câble grâce à la bride basculante.
- Connexion facile grâce au système d'insertion du conducteur.
- Pertes de charge minimales.
- Passage du courant par le connecteur C2, sortie SAT.
- Compatible avec les principales plaques d'habillage du marché.

### Installations MATV




| MODÈLE | | | ARTU008 |
|---|---|---|---|
| Référence | | | 2574 |
| Installation | | | Finale |
| Type | | | Ponté |
| Connecteur  | | C1 | IEC mâle |
| | | C2 | IEC femelle |
| Gamme de fréquences | MHz | C1 | 5 - 862 |
| | | C2 | |
| Atténuation de connexion | dB | TV | < 1,5 |
| | | RD | < 1,5 |
| Découplage C1-C2 | dB | TV | - |
| | | RD | - |
| Pertes de retour | dB | TV | - |
| | | RD | |
| Pinces de fixation | | | Oui |
| Unités/emballage | pièce | | 10 / 100 |
| Poids emballé | kg | | 0,872 / 9,5 |
| Dimensions de l'emballage | mm | | 170 x 70 x 130 / 780 x 160 x 180 |