


AMPLIFICADORES DE BANDA ANCHA

NBS serie 800

Amplifica, ecualiza y combina las señales analógicas o digitales de radio y televisión en instalaciones de tamaño medio.

CARACTERÍSTICAS

- Modelos adaptados al segundo dividendo digital (5G).
- Centrales banda ancha de alta potencia para amplificación de señales terrestres y satélite en instalaciones colectivas.
- Atenuadores de entrada inter-etapas.
- Alimentación mediante fuente conmutada, en caja extraíble.
- Caja de zamak con tapa protectora de los elementos de ajuste.
- Montaje interior y fijación mural.



MODELO	NBS-801-C48	NBS-804-C48	NBS-895-C48
Referencia	3573	3564	3576
Código EAN	8435136435730	8435136435648	8435136435761
Entradas	1	4 BI/FM - BIII/DAB - 2xUHF	5 BI/FM - BIII/DAB - 2xUHF - IF SAT
Banda de frecuencias MHz	45-694	BI/FM: 45-112 BIII/DAB: 174-240 2xUHF: 470-694	BI/FM: 45-112 BIII/DAB: 174-240 2xUHF: 470-694 IF-SAT: 950-2400
Ganancia dB	42	BI/FM: 42 BIII/DAB: 42 2xUHF: 42	BI/FM: 42 BIII/DAB: 42 2xUHF: 42 IF-SAT: 40
Regulación ganancia dB	0 - 18		
Regulación de pendiente dB	0 - 12 	-	IF-SAT: 0 / 6 
Ondulación en banda dB	±1.5	BI/FM: ±2 BIII/DAB: ±2 2xUHF: ±1.5	BI/FM: ±2 BIII/DAB: ±2 2xUHF: ±1.5 IF-SAT: ±2
Salidas dB	1		
Test de salida dB	-30		
Nivel de salida dBμV	** 122	BI/FM: 118 * BIII/DAB: 122 * 2xUHF: 122 *	BI/FM: 118 * BIII/DAB: 122 * 2xUHF: 122 * IF-SAT: 120 **
Figura de ruido dB	7	BI/FM: 6 BIII/DAB: 6 2xUHF: 7	BI/FM: 6 BIII/DAB: 6 2xUHF: 7 IF-SAT: 7
Pérdidas retorno entrad/sal dB	10	10	BI/FM-BIII/DAB-2xUHF: 10 FI-SAT: 6
Tensión/corriente preamplificación mástil	12-24V 100mA	UHF2: 12-24V 100 mA	UHF2: 0-12-24 V · 100 mA IF SAT: 0-13-18V · 100 mA LNB: 0-22 kHz
Alimentación (+10% -15%) VAC	110-240		
Consumo W	8	8	16

* (DIN-45004B IMD -60 dB) ** (EN 50083-3 IMD -35 dB) · Modelos NBS895 y NBS695 Compatible con UNICABLE TM