SAE

AMPLIFICADORES DE LÍNEA Y EXTENSIÓN

Amplificadores 2150 MHz con y sin Vía de Retorno.
Distribución de señales TV terrestre y FI satélite.




CARACTERÍSTICAS

- Application dans installations collectives avec deux câbles de descente de distribution en transportant 2 signaux BIS et 1 signal TV terrestre.
- 1 entrée TV + BIS-1 — 1 entrée BIS-2 ,,


1 sortie TV + BIS-1 — 1 sortie TV + BIS-2

- Voies separées d'amplification pour les signaux TV, BIS-1 et BIS-2, avec potentiomètres de réglage de niveau et pente sur chacune d'elles.
- Technologie MESFET-AsGa pour l'amplification terrestre.
- Ports test 75Ω de sortie.
- Coffret zamac avec couvercle protecteur des potentiomètres de réglage. Connectique F. Fixation murale.
- Montage intérieur. Possibilité de mise à la terre.

Réglage signal de sortie TV+BIS-1



Réglage signal de sortie TV+BIS-2



MODÈLE			SAE-920
Référence			3507
Type d'alimentation			Secteur
Bande passante	Terrestre (TV) Satellite (BIS) Retour (VR)	MHz	45 - 862 950 - 2150 950 - 2150
Entrée RF			2 (TV+FI-1 ; FI-2)
Sorties RF			2 (TV+FI-1 ; TV+FI-2)
Voie Terrestre (TV)			
Réponse amplitude-fréquence		dB	± 1,5
Atténuateur variable inter-étage		dB	0 - 18
Facteur de bruit		dB	≤ 8
Gain		dB	35
Niveau de sortie (DIN 45004B -60dB)		dBµV	118
Niveau de sortie (CTB, CSO -60dB, EN 42 ch)		dBµV	102
Test de sortie		dB	-20 ± 1,5
Voie Satellite BIS-1 et BIS-2			
Gin		dB	40
Facteur de bruit		dB	≤ 6
Niveau de sortie (EN 50083 -35dB		dBµV	120
General			
Température de fonctionnement		°C	-10 ... +55
Tension secteur (50/60 Hz)		VAC	110 - 240
Consommation		W	15
Dimensions		mm	222 x 140 x 44

MULTIMEDIA PERSPECTIVES Araba Hiribidea 34. 20500 Arrasate-Mondragón, Guipúzcoa, Espagne
Donostia Ibilbidea 28. 20115 Astigarraga- Gipuzkoa, Espagne Tél. : +34 943 44 88 95 . www.fagormultimedia.com

HUMANITY AT WORK MONDRAGON