

MULTISWITCHES

MULTISWITCHES CASCADEABLES
SISTEMA EN CASCADA 9 ENTRADAS

Serie FMC

Multiswitches para montaje en cascada con 8 polaridades de satélite + 1 entrada terrestre.

APLICACIÓN

Distribución de la señal satélite hasta 8 polaridades.
Un solo cable coaxial transporta a cada usuario las señales satélite A ó B y terrestres de manera independiente.

CARACTERÍSTICAS

- Serie FMC, modelos en cascada, serie FMF modelos terminales.
- Entrada de señal terrestre, compatible con emisiones terrestres digitales (DVB-T).
- Control por tensión/tono (22 KHz) desde los receptores de usuario. Todos los modelos soportan comandos DiSEqC 2.0.-2.1.
- Los modelos FMF incluyen alimentación SPS 1825.



MODELO			FMC 908	FMC 912	FMC 916	FMC 924	FMC 932	FMF 908	FMF 912	FMF 916	FMF 924	FMF 932	
Referencia			86436	86437	86438	86447	86448	86465	86466	86467	86468	86469	
Entradas			8 SAT + 1 TERR										
Salidas usuario			8	12	16	24	32	8	12	16	24	32	
Frecuencia de salida	TERR	MHz	47 - 862										
	SAT		950 - 2150										
Ganancia / pérdidas de derivación	TERR	dB	-2 (± 2)	-2 (± 2)	-3 (± 2)	-7 (± 2)	-8 (± 2)	-2 (± 2)	-2 (± 2)	0 (± 2)	2 (± 2)	3 (± 3)	
	SAT		-2.2 (±2)	-2.2 (±2)	-2.2 (±2)	-2.2 (±2)	-2.2 (±2)	-2.2 (±2)	-2.2 (±2)	-2.2 (±2)	-2.2 (±2)	-2.2 (±2)	
Ganancia en cascada	TERR	dB	-4	-4	-4,5	-5	-6	-					
	SAT		-1,5	-2	-2,5	-3	-4						
Aislamiento	SAT-SAT	dB	>40										
	SAT-TERR												
	OUT-OUT												
Nivel máx. de salida (Ter.-60 dBIM3, SAT -35dB IM3)	TERR	dBµV	90										
	SAT		102										
Satélite y selección de polaridad			DiSEqC 2.0-2.1 / 13Vdc / 18Vdc-										
Consumo máx. de corriente (sin LNB)		mA	180			300		180			300		
Temperatura de funcionamiento		°C	-10 a 40										
Dimensiones embalaje		mm	236 x 315 x 50			235 x 630 x 50		235 x 315 x 50			235 x 630 x 50		
Peso		Kg	0,62	0,65	0,77	1,12	1,37	0,52	0,65	0,77	1,12	1,37	